



3~380 В; 50 Гц

-5...+40 °C

Гарантия 1 год

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ



# Устройство защиты для 3-х фазного двигателя

**Устройство защиты SD-11-380V и SD-22-380V** предназначено для обеспечения надежной работы и защиты 3-х фазного асинхронного двигателя от следующих потенциальных неисправностей:



Перегрузка по току



Работа без нагрузки



Повышенное/пониженное напряжение



Отключение или обрыв одной из фаз



Короткое замыкание



Утечка тока



**Клеммы для подключения**  
Обеспечивают быстрое и надежное подключение к источнику питания и двигателю.

**Регулятор силы тока**  
Предоставляет возможность точной настройки устройства под параметры двигателей.

**LED-дисплей**  
Отображает в режиме реального времени параметры электрической сети (напряжение, рабочий ток) и коды ошибок для быстрой диагностики.

**Кнопки управления**  
Интуитивно понятное управление облегчает настройку параметров, делая использование устройства еще проще.

## Функция «Таймер»

Позволяет задать время, через которое двигатель автоматически отключится.

Параметр	Модель	
	SD-11-380V	SD-22-380V
Артикул	80231	77107
Электрическая сеть, В; Гц	3~380±10%; 50	
Мощность, кВт	1,1...11	2,2...22
Макс. рабочий ток, А	40	80
Время срабатывания	менее 3 с	0-23459 мин
Настройка таймера		
Степень защиты		IP20
Способ установки	вертикальный, навесной	
Габаритные размеры, мм	195x78x68	227x96x75
Масса, кг	0,8	1,05